

## PRODUKTBLAD NEXA KD-101 LA

### 2-PK. TRÅDLØSE SERIEKOBLEDE OPTISKE RØYKVARSLERE



Trådløs seriekoblet optisk røykvarsler primært for bruk i private hjem.

Avansert selvlærende kodesystem for å forhindre forstyrrelser fra andre systemer.

Enkel lokalisering av den varsleren som går i alarm (kildevarsler) : på kildevarsler blinker begge diodene rødt, på følgevarslerne blinker LEARN-dioden grønt.

**Enkel 3-trinns installasjon :** Hver røykvarsler er utstyrt med en TEST-knapp og en LEARN-knapp.

1. Ta en av røykvarslerne og trykk 2 ganger på LEARN-knappen til dioden lyser grønt.
2. Ta de andre varslerne i gruppen og trykk 1 gang på LEARN-knappen til dioden lyser rødt.
3. Gå tilbake til den varsleren som lyser grønt, trykk på TEST-knappen og hold den inne i noen sekunder inntil alle varslerne går i alarm. Alle varslerne er nå kodet mot hverandre.

#### **Tekniske spesifikasjoner :**

Røykdeteksjon :	Optisk refleksjonssystem
Frekvens :	433,92 MHz
Rekkevidde :	Maks 60 m ved fri sikt
Antall varslerer i serie :	Maks 24 stk
Lydstyrke :	85 dB ved 3 meter
Driftstemperatur :	0°– 40°C
Strømforsyning:	1 x 9V brunsten batteri for røykvarslerdelen. (medfølger). 3 x 1,5V AA alkaliske batterier for radiodelen. (medfølger)
Montering:	Det medfølger monteringsbrakett og skruer / plugger.
Batterienes levetid:	>1 år ved normal bruk
DSB godkjeningsnummer :	235 – 0259
Felles europeisk godkjenning :	EN 14604 : 2005
Radiogodkjenning :	R&TTE : 1999/5/EC
Dimensjon:	Ø 125 mm, H 45mm.
Vekt:	262 g (ink. batteri og takbrakett)
Garanti :	Etter kjøpsloven : 5 år.